

Detta är en lista på Specialindikeringar för TeleCall.

Dvs. SYSTEMLARM för specifika Enheter med Förklaring och föreslagen Allvarlighetsgrad

Allvarlighetsgradering:

1 - Åtgärd direkt, utlarmning ur funktion

2 - Åtgärd inom 24h/48h/vecka/månad, viss utlarmning fungerar

3 - Åtgärd om fel ligger kvar/återkommer

4 - Låg



Enhet	Systemlarm Telecall	Beskrivning / Förklaring	Allvarlighetsgrad
AccessV4-sändare	Kommunikationsfel AccessV4	Ingen kommunikation mot mottagare av AccessV4	1
AV4 Terminal	Totalt avbrott	Ingen kommunikation med AV4 Terminal	1
CAP-sändare	Kommunikationsfel	Ingen kommunikation mot mottagare av CAP	1
Nod - TCS	RF- interfacekort saknas	NODen har inte kontakt med sändaren	1
Nod - TCS	RF- modul på TCS- kommunikationsfel	NODen har inte kontakt med sändaren	1
Nod - Tetra	Kommunikationsfel med Tetra	NOD har tappat kontakt med Rakel modem	1
SOS-modem	Felrapport från SOS- modem	Fel i kommando till SOS modemet	1
SOS-modem	Kommunikationsfel SOS- modem	Fel i kommunikation till SOS modemet	1
SYSTEM	Det är olika versioner av spegling	Speglingsfunktion mellan Telecall-servrarna är inte kompatibel	1
SYSTEM	Speglingskopplingen bruten	Kontakten mellan servrarna fungerar inte	1
SYSTEM	Speglingskön är för stor	Fel på speglingen	1
AccessV4-sändare	Felrapport AccessV4	Fel i kommando med AV4 Sändare	2
AV4 Terminal	Felrapport AccessV4	Fel i kommando med AV4 Terminal	2
AV4 Terminal	Okänd kod	Kod från AV4 Terminal ej upplagd som egen AV4-punkt	2
CAP-sändare	Felrapport	Fel i kommando med CAP Sändare	2
CAP-sändare	Kvittens ej OK		2
CAP-sändare	Kvittens OK		2
CIS	CIS fel	Misslyckat skicka info till CIS. Mer info i larmet.	2
CIS	Kommunikationsfel	Ingen kommunikation med CIS	2
Kartstöd	Tillgång fel	Problem med tillgång till kartleverantören	2

Kartstöd	Kommunikationsfel	Ingen kommunikation med Kartstöd	2
Nod - Audio	Ljudkort - IRQ-bygel felaktigt installerad	Ljudkort ej monterat korrekt eller saknas	2
Nod - Audio	Ljudkort saknas	Ljudkort ej monterat korrekt eller saknas	2
Nod - Grund	Databasfel	Databasen ej synkad mot Telecall	2
Nod - Grund	Fel på realtidsklockan	Nodens interna klocka går fel	2
Nod - Grund	Felaktig protokollversion	Protokollversion mellan Telecall och Nod är felaktig	2
Nod - Grund	Hårdvarukonflikt med installerad enhet	Att man tex bockat i fel kort som inte sitter på själva noden	2
Nod - Grund	Kommunikationsfel	Kommunikationsavbrott på nätverket mellan Telecall och NOD	2
Nod - Grund	Locket är öppnat	Locket på NOD är öppnat	2
Nod - Grund	Låg batterinivå	Batteriet på NODen börjat ta slut.	2
Nod - Grund	Matningsfel 24v	Något är fel med 24V-matningen i skåpet	2
Nod - Grund	Protokollfel	Fel i protokoll	2
Nod - Grund	Säkringsfel	Fel på säkring i NOD	2
Nod - Grund	Varning	Diverse varningar NODen presenterar från sändaren och Rakel	2
Nod - TCS	Felaktig sökning	En sökning har blivit fel	2
Nod - TCS	Pocsag-sökning misslyckad	Störningar eller avbrott i personsökarnät	2
Nod - TCS	Programmet på IF-kortet är felaktigt	Fel på RFSen	2
Nod - TCS	Trx Hög temperatur	För hög temperatur i sändare	2
Nod - TCS	Trx kontrollmeddelandefel	Funktionskontroll av sändaren misslyckades	2
Nod - TCS	Trx Matningsfel	Spänningsmatningsfel till sändare	2
Nod - UPS	24v från UPS utanför toleranserna	Larm när spänningen inte är inom gränsvärdena	2
Nod - UPS	Batterifel UPS	Batteriet är slut eller fel på säkring	2
Nod - UPS	Batterikapaciteten i UPS är för låg	Batteriet håller på att ta slut eller fel på säkring	2
Nod - UPS	Fel på 24v säkring UPS	Fel eller trasig säkring	2
Nod - UPS	Fel på batterisäkring i UPS	Fel eller trasig säkring	2
Nod - UPS	Kommunikationsfel med UPS	NOD har ingen kontakt med UPS	2
Nod - UPS	Locket öppet UPS	Locket på UPS är öppnat	2
Nod - UPS	Matning till UPS saknas	Saknas 230V matning till UPSen	2
Nod - UPS	Temperaturen i UPS är för hög	För hög temperatur UPS	2
Pocsag-Nät	Fel konfiguration	Sändare i nätet ej konfigurerat rätt	2

Pocsag-Nät	Okänd Numerisk sökning mottagen	Kod från pocsagsändare mottaget, men utan konfigurerad funktion	2
Pocsag-Nät	Okänd textsökning mottagen	Text från pocsagsändare mottaget, men utan konfigurerad funktion	2
Rakelbrygga	Kommuikationsfel Rakel-brygga	Telecall har ingen kontakt med Rakel-brygga	2
Rakelbrygga	Protokollfel Tetra	Fel i kommando mellan Telecall och Rakel-brygga	2
SMS-modem	Kommunikationsfel med SMS-modem	Telecall har tappat kommunikation med SMS-modemet	2
SMS-modem	SMS- modem ej redo	Något i kommunikationen eller abonnemanget är fel	2
SMS-modem	SMS- modem fel	Något i kommunikationen eller abonnemanget är fel	2
SMS-tjänst	Kommunikationsfel SMS-tjänst	Telecall har tappat kommunikation med applikationen för SMS-tjänst	2
SOS-modem	Okänt SOS-larm mottaget	SOS har skickat ett larm som inte finns upplagt i systemet	2
SYSTEM	Databasen behöver synkroniseras	Finns saker som skiljer i databaserna	2
SYSTEM	Databasen är ej kompatibla Etiketterna är olika	Speglingsfel databaserna på Telecall server 1 och server 2 är inte kompatibla	2
SYSTEM	E-mail fel	Fel vid utsädning av email	2
SYSTEM	Faxproblem	Problem med att skicka fax	2
SYSTEM	Larm vid inloggning		2
SYSTEM	Meddelande från okänd sökare	Okänt Pogsacmeddelande inkommit	2
SYSTEM	Okänt meddelande	För meddelande från sändare	2
SYSTEM	SMS misslyckat	Systemet har inte kunnat skicka SMS	2
SYSTEM	SYSTEMFEL	Kan innebära flera saker, öppna larmet för felbeskrivning	2
TCS	Okänd Numerisk sökning mottagen	Kod från pocsagsändare mottaget, men utan konfigurerad funktion	2
TCS	Trx Hög temperatur	För hög temperatur i sändare	2
TCS	Trx Kontrollmeddelandefel	Funktionskontroll av sändaren misslyckades	2
TCS	Trx Matningsfel	Spänningsmatningsfel till sändare	2
Nod - TCS	Trx Hög backeffekt	Kan vara fel på antennen eller kabel till sändaren	3
Nod - TCS	Trx Uteffektfel	För låg uteffekt från sändare	3
Nod - Tetra	Fel i Tetra-nät	Rakelmodemet är inte registrerat i tetranätet	3
Nod - Tetra	Låg signalnivå	Signalnivån för Rakel är för låg	3
Rakelbrygga	Fel i Tetra-nät	Rakelmodemet är inte registrerat i tetranätet	3
Rakelbrygga	Låg signalnivå	Signalnivån för Rakel är för låg	3

